RESUMEN DE POSTES		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
POSTES DE CONCRETO PC-12-750	PZA	56
POSTES DE CONCRETO PC-13-600	PZA	0
POSTES DE CONCRETO PC-09-400	PZA	0
POSTES DE CONCRETO TOTALES		56

RESUMEN DE CONDUCTOR		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CABLE ACSR PARA MEDIA TENSIÓN 3F-4H	KMS	1+621
CABLE AAC PARA MEDIA TENSIÓN 2F-3H	KMS	0+000
CABLE ACSR PARA NEUTRO CORRIDO	KMS	0+989
CABLE MULTIPLE AAC-ACSR, (2+1) 1/0 PARA B.T.	KMS	1+339

RESUMEN DE SARE		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
EQUIPO SARE	PZA	54

RESUMEN DE SISTEMA DE TIERRA		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SISTEMA 1K	PZA	24
SISTEMA 3K	PZA	22

NOMENCLATURA	
	DESCRIPCIÓN
M	COLOCACIÓN DE POSTE A MANIOBRAS
(P3)	ENTRE PARENTESIS EST. EN MEDIA O BAJA TENSIÓN EXISTENTE

RESUMEN DE TRANSFORMADORES		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TRANSF-DA1-10-13200-120/240 V.	PZA	0
TRANSF-DA1-15-13200-120/240 V.	PZA	4
TRANSF-DA1-25-13200-120/240 V.	PZA	15
TRANSF-DA2-37.5-13200-120/240 V.	PZA	3
TOTAL	PZA	22



NOTAS:
- LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR COMO MÁXIMO A 35 m. EN AREA URBANAY 50 METROS EN AREA SUBURBANA, DEL POSTE DESDE EL CUAL SE DARÁ EL SERVICIO.
- EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE CONECTARSE DIRECTO A LA CARGA SIN PASAR POR ALGÚN MEDIO DE PROTECCIÓN (FUSIBLE O TERMOMAGNÉTICO).
- EVITAR QUE LA ACOMETIDA CRUCE OTRO TERRENO O CONSTRUCCIÓN.
- LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE 4.8 MTS.

NOTA:
DIBUJO REPRESENTATIVO DE MURETE DE MEDICIÓN EN CASO DE INSTALARSE.

MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN



DIBUJO REPRESENTATIVO DE ALAMBRADO EN MEDICIÓN DE 1 Y 2 FASES.

CUADRO DE DISPOSITIVOS ESTRUCTURAS

NO.	POSTE	No. TERM.	APO.	BANCO	DISPOSITIVO	CONDUCTOR	NEU.	NEUTRO	RETENIDA	TIPO DE RETENIDA	EQUIPO SARE	COORDENADAS UTM
1						ACSR 1/0 AC.	3/0	3/0	RDA	1E	SARE	498956,1913564
2	PCR-12-750						3/0	3/0	RUPA	1E	SARE	498940,1913556
3	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUPDA	1E	SARE	498940,1913544
4	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0		2E	SARE	498775,1913541
5	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498775,1913541
6	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUPA	1E	SARE	498956,1913552
7	PCR-12-750						3/0	3/0	RDA	1E	SARE	498957,1913553
8	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUPA	1E	SARE	498957,1913553
9	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
10	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUPA	1E	SARE	498957,1913553
11	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
12	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUPA	1E	SARE	498957,1913553
13	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
14	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUPA	1E	SARE	498957,1913553
15	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
16	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUPA	1E	SARE	498957,1913553
17	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
18	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUPA	1E	SARE	498957,1913553
19	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
20	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0		3E	SARE	498957,1913553
21	PCR-12-750						3/0	3/0		3E	SARE	498957,1913553
22	PCR-12-750						3/0	3/0		3E	SARE	498957,1913553
23	PCR-12-750						3/0	3/0		3E	SARE	498957,1913553
24	PCR-12-750						3/0	3/0		3E	SARE	498957,1913553
25	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0		3E	SARE	498957,1913553
26	PCR-12-750						3/0	3/0		3E	SARE	498957,1913553

CUADRO DE DISPOSITIVOS ESTRUCTURAS

27	PCR-12-750						3/0	3/0		3E	SARE	498957,1913553
28	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
29	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
30	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
31	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
32	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
33	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
34	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
35	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
36	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
37	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
38	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
39	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
40	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
41	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
42	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
43	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
44	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
45	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
46	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
47	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
48	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
49	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
50	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
51	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
52	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
53	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
54	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553
55	PCR-12-750						3/0	3/0		2E	SARE	498957,1913553
56	PCR-12-750			45 kV, 10 KVA, 3Ø3H, PRIMOVOLTIO			3/0	3/0	RUP	1E	SARE	498957,1913553

4. TRANSFORMADORES TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO MARCA PROLEC O EQUIVALENTE DE 15 kVA, 1 BOQUILLA. CON RELACIÓN DE TRANSFORMACION 13 200/7620 - 120/240 VCA, 60 C.P.S.
15. TRANSFORMADORES TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO MARCA PROLEC O EQUIVALENTE DE 25 kVA, 1 BOQUILLA. CON RELACIÓN DE TRANSFORMACION 13 200/7620 - 120/240 VCA, 60 C.P.S..
3. TRANSFORMADORES TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO MARCA PROLEC O EQUIVALENTE DE 37.5 kVA, 1 BOQUILLA. CON RELACIÓN DE TRANSFORMACION 13 200/7620 - 120/240 VCA, 60 C.P.S..

CODIGO DE COLORES
ROJO-PROYECTADO
NEGRO-EXISTENTE
AZUL-REUBICAR/RELOCALIZAR
VERDE-RETIRAR.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

- ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN MEDIA TENSION EN CON CONDUCTOR ACSR 3/0
- EN BAJA TENSION EN 2+1 CAL 1/0.
- EL NEUTRO CORRIDO SE CONSTRUIRÁ CON CONDUCTOR ACSR 1/0
- EL SITEMA ANTIFRAUDE A UTILIZARSE SERA TIPO SARE
- LOS TRANSFORMADORES SON AUTOPROTEGIDOS DE 10,15 Y 25 KVA PARA TENSIONES DE 13.2 KV.
- SE INSTALARÁN POSTES DE CONCRETO DE PC-12-750 Y PC-9-400.
- SE UTILIZARÁN AISLADORES 13PD EN ESTRUCTURAS DE PASO
- SE UTILIZARÁN AISLADORES TIPO SUSPENSIÓN 13SHL45C EN ESTRUCTURAS DE REMATE
- SE UTILIZARÁ ALAMBRE DE CU SEMIDURO DESNUDO CAL. 4 AWG, EN BJANTES Y SISTEMA DE TIERRAS, TODOS LOS NEUTROS Y BAJANTE DE TIERRA DEBEN ESTAR INTERCONECTADOS INVARIABLEMENTE.
- LA CONEXIÓN DE LOS SISTEMA DE TIERRAS DEBE SER CON SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD
- EN PUENTES DE CONEXIÓN CON CONDCUTOR CU4 QUE SE INSTALAN EN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ENTRONQUES O RAMALES, SE DEBERÁ CONSIDERAR UN FORRO O MANGA AISLANTE PARA PROTECCIÓN ANTI FAUNA.
- SE UTILIZARÁN CORTACIRCUITOS FUSIBLES CCF-15-100-110-12 000:
  TENSIÓN NOMINAL: 15 KV
  CORRIENTE NOMINAL: 100 AMP.
  CORRIENTE INTERRUPTIVA: 12 KA ASIMÉTRICOS
  N.B.A.I.: 110 KV

CROQUIS DE LOCALIZACION





SISTEMA DE TIERRAS



DETALLE DE ESTRIBO PARA CONECTADOR DE LINEA VIVA

SIMBOLOGÍA	
	POSTE EXISTENTE.
	POSTE DE CONCRETO EN PROYECTO.
	RETENIDA VOLADA ESTACA ANCLA
	RETENIDA POSTE POSTE
	TRANSFORMADOR PROYECTADO
	TRANSFORMADOR EXISTENTE
	RED DE MEDIA TENSION PROYECTO ACSR CAL 3/0.
	RED DE BAJA TENSION NEUTRANEL (2+1) AAC/ACSR 1/0 PROYECTO.
	LINEA DE NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0.
	RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE 13.2 KV.
	SISTEMA DE TIERRA
	CORTA CIRCUITO FUSIBLE SENSILLOS
	RETENIDA SENCILLA DE ANCLA (RSA).
	RETENIDA DOBLE DE ANCLA (RDA).
	RETENIDA DE BANQUETA DE ANCLA DOBLE (RBAD).
	RETENIDA DE BANQUETA DE ANCLA (RBA).
×	USUARIO NUEVO
☒	USUARIO EXISTENTE
	IGLESIA
	ESCUELA
	DISPOSITIVO ANTIRROBO DE ENERGIA ELECT. (SARE.)

RESPONSABLE

ING. FRANCISCO ALVARADO GÓMEZ

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION SURESTE, ZONA VILLAHERMOSA, CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSION DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA MISMA, CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE Abril DE 2026

SOLICITANTE

ING. GONZALO BRINDIS VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

FOMENTO

ING. DAVID ALCATS GARCÍA RAMOS
JEFE DE OFICINA DE SOLICITUDES

REVISO

ING. TERESITA DE JESUS CARDEZ RAMÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.

ING. ALBERTO HERNANDEZ PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

CFE Corporativo
Ing. Juan Carlos Toledo Guzmán
Superintendente de Zona
Zona Villahermosa, C.F.E. Sureste

ING. JUAN CARLOS DE TOLEDO GUZMAN
SUPERINTENDENTE ZONA VILLAHERMOSA

NOTA: CON ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONSTRUIR, LA OBRA, PODRA EJECUTARSE HASTA QUE SEA FORMALIZADO EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

IXHUATAN, CHIAPAS.

PLANO PROYECTO

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN M.T. Y B.T EN EL BARRIO LA LIBERTAD, IXHUATAN, CHIAPAS.

PROYECTO

ING. FRANCISCO ALVARADO GÓMEZ
CED. PROF. 9589240

PLANO:	FECHA:	ESCALA:
1 / 4	MARZO-2026	S/E